*** Komfortausstattung

Elektroanlagen Henning Heuer, Oranienstr. 69, 10969 Berlin, Tel: 030/61659535 E-Mail: info@heuer-elektro.de

Herausgeber:
HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin www.hea.de ©HEA, März 2011

Ausstattungswert		Küche [a)b)]	Kochnische [b)]	Bad	WC-Raum	Hausarbeitsraum [b)]	Wohnzimmer [a)] bis 20 m²	Wohnzimmer [a)] über 20 m²	Esszimmer	je Schlaf-, Kinder-, Gäste-, Arbeitszimmer, Büro [b)] bis 20 m²	je Schlaf-, Kinder-, Gäste-, Arbeitszimmer, Büro [b)] über 20 m²	Flur bis 3 m	Flur über 3 m	Freisitz	Abstellraum	Hobbyraum	Zur Wohnung geh. Keller-/Bodenraum, Garage	Keller-/Bodengang, je 6m Ganglänge	Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis	Stromkreisverteiler	Gebäudekommunikation
*** Komfortausstattung gemäß DIN 18015-2	Anzahl der Steckdosen-, Beleuchtungs- und Kommunikationsanschlüssen ***																				
	Steckdosen allgemein	12	4	5 [e)]	2	10	10	13	7	10	13	3	4	3	2	8	2	1	Elektroherd, Backofen, Dampfgarer, Mikrowellengerät, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine [f)] Wäschetrockner, Bügelstation, Warmwassergerät [d)] Saunaheizgerät, Whirlpool, Heizgerät [d)]	in Mehrraumwohnungen mind. vierreihige, in Einraumwohnungen mind. dreireihige Stromkreisverteiler	Klingel oder Gong. Türöffner und Gegensprechanlage mit mehreren Wohnungssprechstellen, Video-Türstation, Gefahrenmeldeanlage
	Beleuchtungsanschlüsse	3	2	3	2	3	3	4	2	3	4	2	2 [g)]	2	1	2	1	1			
	Telefon -/Datenanschluss (IuK)	1		1		1	1	2	1	1	2	1		1		1					
	Steckdosen für Telefon/Daten	2		2		2	2	4	2	2	4	2		2		2					
	Radio-/TV-/Datenanschluss (RuK)	1		1		1	2	3	1	2				1		1					
	Steckdosen für Radio/TV/Daten	3		3		3	6	9	3	6				3		3					
	Kühlgerät, Gefriergerät	2	1																		
	Dunstabzug	1																			
	Anschluss für Lüfter [(C)]			1	1																
	Rollladenantriebe	Anschlüsse entsprechend der Anzahl der Antriebe																			
	Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise ***																				
		1		1		1	1	2	1	1	2	1		1		1	1				

a) In Räumen mit Essecke ist die Anzahl der Anschlüsse und Steckdosen um jeweils 1 zu erhöhen
b) Die den Bettplätzen und den Arbeitsflächen von Küchen, Kochnischen und Hausarbeitsräumen zugeordneten Steckdosen sind mindestens als Zweifach-Steckdose vorzusehen. Sie zählen in der Tabelle als jeweils nur eine Steckdose
c) Sofern eine Einzellüftung vorgesehen ist. Bei fensterlosen Bädern oder WC-Räumen ist die Schaltung über die Allgemeinbeleuchtung mit Nachlauf vorzusehen
d) Sofern die Heizung/Warmwasserversorgung nicht auf andere Weise erfolgt
e) Davon ist eine Steckdose in Kombination mit der Waschtischbeleuchtung zulässig
f) In einer Wohnung nur jeweils einmal erforderlich
g) Von mindestens zwei Stellen schaltbar