

**\* Mindestausstattung**

Herausgeber: HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin www.hea.de ©HEA, März 2011		Ausstattungswert	Küche <sup>a)</sup> / <sub>b)</sub>	Kochnische <sup>b)</sup>	Bad	WC-Raum	Hausarbeitsraum <sup>b)</sup>	Wohnzimmer <sup>a)</sup> bis 20 m <sup>2</sup> über 20 m <sup>2</sup>	Esszimmer	je Schlaf-, Kinder-, Gäste-, Arbeitszimmer, Büro <sup>b)</sup> bis 20 m <sup>2</sup> über 20 m <sup>2</sup>	Flur bis 3 m über 3 m	Freisitz	Abstellraum	Hobbyraum	Zur Wohnung geh. Keller-/Bodenraum, Garage	Keller-/Bodengang, je 6m Ganglänge	Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis	Stromkreisverteiler	Gebäudekommunikation	
* Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2	Anzahl der Steckdosen-, Beleuchtungs- und Kommunikationsanschlüssen *																			
	Steckdosen allgemein	5	3	2 <sup>e)</sup>	1	3	4	5	3	4	5	1	1	1	1	3	1	1		
	Beleuchtungsanschlüsse	2	1	2	1	1	2	3	1	1	2	1	2 <sup>g)</sup>	1	1	1	1	1		
	Telefon -/Datenanschluss (LuK)						1		1	1		1								
	Steckdosen für Telefon/Daten						1		1	1		1								
	Radio-/TV-/Datenanschluss (RuK)	1					2		1	1										
	Steckdosen für Radio/TV/Daten	3					6		3	3										
	Kühlgerät, Gefriergerät	2	1																	
	Dunstabzug		1																	
	Anschluss für Lüfter <sup>c)</sup>			1	1															
	Rolladenantriebe	Anschlüsse entsprechend der Anzahl der Antriebe																		
	* Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise	Wohnfläche der Wohnung in m <sup>2</sup>									Anzahl Stromkreise									
		bis 50									3									
		über 50 bis 75									4									
über 75 bis 100									5											
über 100 bis 125									6											
über 125									7											
<p>a) In Räumen mit Essecke ist die Anzahl der Anschlüsse und Steckdosen um jeweils 1 zu erhöhen</p> <p>b) Die den Bettplätzen und den Arbeitsflächen von Küchen, Kochnischen und Hausarbeitsräumen zugeordneten Steckdosen sind mindestens als Zweifach-Steckdose vorzusehen. Sie zählen in der Tabelle als jeweils nur eine Steckdose</p> <p>c) Sofern eine Einzellüftung vorgesehen ist. Bei fensterlosen Bädern oder WC-Räumen ist die Schaltung über die Allgemeinbeleuchtung mit Nachlauf vorzusehen</p> <p>d) Sofern die Heizung/Warmwasserversorgung nicht auf andere Weise erfolgt</p> <p>e) Davon ist eine Steckdose in Kombination mit der Waschtischbeleuchtung zulässig</p> <p>f) In einer Wohnung nur jeweils einmal erforderlich</p> <p>g) Von mindestens zwei Stellen schaltbar</p>																				
Elektroherd, Mikrowellengerät, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine <sup>f)</sup> Bügelstation, Warmwassergerät <sup>d)</sup> Heizgerät <sup>d)</sup>																			in Mehrraumwohnungen mind. vierreihige, in Einraumwohnungen mind. dreireihige Stromkreisverteiler	Klingel oder Gong. Türöffner und Gegensprechanlage