

** Standardausstattung

Herausgeber: HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin www.hea.de ©HEA, März 2011							bis 20 m ²	über 20 m ²		bis 20 m ²	über 20 m ²	bis 3 m	über 3 m				Zur Wohnung geh. Keller-/Bodenraum, Garage	Keller-/Bodengang, je 6m Ganglänge	Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis	Stromkreisverteiler	Gebäudekommunikation		
Ausstattungs- wert		Küche ^{a,b)}	Kochnische ^{b)}	Bad	WC-Raum	Hausarbeitsraum ^{b)}			Esszimmer	je Schlaf-, Kinder-, Gäste-, Arbeitszimmer, Büro ^{b)}		Flur		Freisitz	Abstellraum	Hobbyraum							
	Anzahl der Steckdosen-, Beleuchtungs- und Kommunikationsanschlüssen **																						
	Steckdosen allgemein	10	4	4 ^{e)}	2	8	8	11	5	8	11	2	3	2	2	6	2	1					
	Beleuchtungsanschlüsse	3	2	3	1	2	2	3	1	2	3	2	2 ^{g)}	2	1	2	1	1					
	Telefon -/Datenanschluss (LuK)	1				1	1	2	1	1	2	1		1		1							
	Steckdosen für Telefon/Daten	2				2	2	4	2	2	4	2		2		2							
	Radio-/TV-/Datenanschluss (RuK)	1				1	2	3	1	1				1		1							
	Steckdosen für Radio/TV/Daten	3				3	6	9	3	3				3		3							
	Kühlgerät, Gefriergerät	2	1																				
	Dunstabzug	1																					
	Anschluss für Lüfter ^{c)}			1	1																		
	Rolladenantriebe	Anschlüsse entsprechend der Anzahl der Antriebe																					
	Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise **																						
		1	1		1	1	2	1	1	2		1		1	1	1							
Elektroherd, Backofen, Dampfgarer, Mikrowellengerät, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine ^{f)} Wäschetrockner, Bügelstation, Warmwassergerät ^{d)} Saunaheizgerät, Whirlpool, Heizgerät ^{d)} in Mehrraumwohnungen mind. vierreihige, in Einraumwohnungen mind. dreireihige Stromkreisverteiler Klingel oder Gong, Türöffner und Gegensprechanlage mit mehreren Wohnungssprechstellen																							
a) In Räumen mit Essecke ist die Anzahl der Anschlüsse und Steckdosen um jeweils 1 zu erhöhen b) Die den Bettplätzen und den Arbeitsflächen von Küchen, Kochnischen und Hausarbeitsräumen zugeordneten Steckdosen sind mindestens als Zweifach-Steckdose vorzusehen. Sie zählen in der Tabelle als jeweils nur eine Steckdose c) Sofern eine Einzellüftung vorgesehen ist. Bei fensterlosen Bädern oder WC-Räumen ist die Schaltung über die Allgemeinbeleuchtung mit Nachlauf vorzusehen d) Sofern die Heizung/Warmwasserversorgung nicht auf andere Weise erfolgt e) Davon ist eine Steckdose in Kombination mit der Waschtischbeleuchtung zulässig f) In einer Wohnung nur jeweils einmal erforderlich g) Von mindestens zwei Stellen schaltbar																							